**Мобитек**
**+38 (044) 592-25-55, 592-35-55**
**www.mobitech.com.ua**

# Руководство по подключению USB-модема C-motech CCU-650 к компьютеру с операционной системой Mac OS X

# 1.

Перед подключением Вашего USB-модема к компьютеру с операционной системой Mac OS X Вам необходимо подключить модем к компьютеру с операционной системой Windows 2000/XP, установить стандартное программное обеспечение (программу пользовательского интерфейса «PEOPLEnet CCU-650») к модему и:

1. Получить имя пользователя и пароль для услуги INTERNET. Для этого из программы пользовательского интерфейса отправьте любое SMS-сообщение на номер 920 (модем должен находиться в режиме «1x» или «Гибридном режиме»). В ответ в течение нескольких минут Вы получите сообщение такого содержания:

==Internet==
Login: 8092xxxxxxx@people.net.ua - Ваше имя пользователя
Password: xxxxxx - Ваш пароль

Также Вы можете получить эти данные, установив Вашу R-UIM-карту в мобильный телефон, работающий с R-UIM-картами от PEOPLEnet и отправив любое SMS-сообщение на номер **920**.

Пожалуйста, запишите или запомните Ваши имя пользователя и пароль для того, чтобы потом ими воспользоваться.

2. В программе пользовательского интерфейса «PEOPLEnet CCU-650» отключите функцию запроса ПИН-кода. Для этого в разделе «PIN» введите Ваш ПИН-код (изначально это 0000) в поле «Отключить» и нажмите кнопку «Применить».

Также Вы можете отключить функцию запроса ПИН-кода, установив Вашу R-UIM-карту в мобильный телефон, работающий с R-UIM-картами от PEOPLEnet.

3. В программе пользовательского интерфейса «PEOPLEnet CCU-650» откройте настройки модема и выберите режим передачи данных «Только EVDO» или «Гибридный режим» (в «Гибридном режиме» по умолчанию используется EVDO, если же EVDO-покрытие недоступно или сигнал очень слабый, то используется режим «1x»). Нажмите «Применить», закройте программу «PEOPLEnet CCU-650» и извлеките модем из USB-порта.


# 2.

В зависимости от версии операционной системы Mac OS X процедура настройки может незначительно отличаться.

1. Установите USB-модем C-motech CCU-650 в свободный USB-порт Вашего компьютера.


Подождите несколько секунд, пока на модеме загорится зеленый индикатор – это будет означать, что модем успешно зарегистрировался в сети. Если на Вашем компьютере включен WiFi, отключите его.


2. Кликните на значок  и в выпадающем меню выберите **Location**, затем **Network Preference**. В верхней части появившегося окна Вы должны увидеть индикацию **CMOTECH CDMA Technologies**, свидетельствующую о том, что система успешно распознала модем (см. рисунок ниже).





3. Выберите закладку **PPP** и заполните все поля, кроме **Alternative Number.**
**Service provider:** PEOPLEnet
**Account Name:** Ваше имя пользователя, которое Вы получили посредством SMS
**Password:** Ваш пароль, который Вы получили посредством SMS
**Telephone Number:** #777
Нажмите **Apply now**.

4. Выберите закладку **Modem** и в поле выборки модема **Modem** выберите **au cdmaOne C413S by Sony**, как показано на рисунках ниже. Также убедитесь, что все остальные настройки установлены в соответствии с тем, как указано на первом нижнем рисунке.
Нажмите **Apply now**.


Network
Show All
Displays
Sound
Network
Startup Disk
Energy Saver
Location: people
Show: CMOTECH CDMA Technologies
TCP/IP
PPP
Proxies
Modem
Modem: au cdmaOne C413S by Sony
Enable error correction and compression in modem
Wait for dial tone before dialing
Dialing: Tone Pulse
Sound: On Off
Show modem status in menu bar
Click the lock to prevent further changes.
Revert
Apply Now


Edit
View
Show All
Displays
Show: CMOTECH
Modem
Dialing
Sound
Click the lock
Apply Now
3Com Impact ISDN 56K MLPPP
3Com Impact ISDN 64K
3Com Impact ISDN 64K MLPPP
Apple/GV 56k
Apple Internal 56K Modem (v.34)
Apple Internal 56K Modem (v.90)
Apple Internal 56K Modem (v.92)
Apple Personal Modem
AT&T Dataport 288
AT&T KeepInTouch
au cdmaOne Bluetooth Adapter
✓ au cdmaOne C413S by Sony
Best Data Smart One 28.8/33.6
Dayna CommuniCard 28800
Ericsson Infrared
Ericsson Infrared V110
Ericsson R520 14.4
Ericsson R520 14.4 V110
Ericsson R520 19.2
Ericsson R520 19.2 V110
Ericsson R520 28.8
Ericsson R520 28.8 V110
Ericsson R520 9.6
Ericsson R520 9.6 V110
Ericsson T39 14.4
Ericsson T39 14.4 V110
Ericsson T39 19.2
Ericsson T39 19.2 V110
Ericsson T39 28.8
Ericsson T39 28.8 V110
Ericsson T39 9.6
Ericsson T39 9.6 V110
Farallon ISDN PC Card ARA 56K
Farallon ISDN PC Card ARA 64K
Farallon ISDN PC Card PPP 56K

5. Запустите стандартную программу подключения к Интернету, убедитесь, что все поля заполнены в соответствии с вышеописанными настройками и в поле **Configuration** выбран нужный модем.




6. Нажмите кнопку **Connect**, и модем установит соединение с Интернетом.