

Настройка модема ZTE AC8710 3G от PEOPLEnet под Ubuntu Linux 7.10

В консоли запускаем

```
modprobe usbserial vendor=0x19d2 product=0xffff
```

при этом модем должен быть подключен к компьютеру.

Система обнаружит порты и создаст оборудование /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1, /dev/ttyUSB2. Нам потребуется /dev/ttyUSB0.

в меню gnome Система->Администрирование->Сеть в настройках модема указываем /dev/ttyUSB0, номер дозвола #777, логин 8092xxxxxx@people.net.ua и пароль, который Вы получили с номера 920.

Общие Модем Настройки

☒ Активировать соединение

Данные об Интернет провайдере

Номер телефона:

Префикс при наборе:

Учётная запись

Имя пользователя:

Пароль:

Отменить OK

Соединение будет сохранено в логе Система->Администрирование->Системный журнал